

# 4 KANAL RF KUMANDA

## ÖZELLİKLER

- 1- 4 Adet röleyi kontrol eder.
- 2- Rölelerin kontrolü 2 türdür.
  - a )Butona bastığımız sürece röle çeker, butondan elimizi çektiğimiz zaman bırakır.
  - b )Butona bastığımızda röle çeker. Elimizi çeksekde röle bırakmaz. Butona tekrar bastığımızda röle bırakır.

## Röle kontrolünü ayarlamak için;

### BUTON OLARAK ÇALIŞTIRMAK İÇİN;

Kutunun arka bölümünde delikteki butona kalem yada tornavida yardımı ile 8 kez basılır butonun yanındaki led flash yaparak yanar sönmeye beklenir. Aynı butona 1 kez daha basılır led yanmaya kadar beklenir. Kumandanın 1 nolu tuşuna basılır, ledin flaş yapıp sönmeye beklenir. Kumanda buton olarak çalışır.

### ANAHTAR OLARAK ÇALIŞTIRMAK İÇİN;

Kutunun arka bölümünde delikteki butona kalem yada tornavida yardımı ile 8 kez basılır butonun yanındaki led flash yaparak yanar sönmeye beklenir. Aynı butona 1 kez daha basılır led yanmaya kadar beklenir led yanmaya beklemeden hemen 1 kez daha basılır led yanık kalır. Kumandanın 1 nolu tuşuna basılır, ledin flaş yapıp sönmeye beklenir. Kumanda anahtar olarak çalışır.

3-Uygun antenle açık alanda 100 metre kumanda sağlar.

4- Alıcı DC 6V ile 35V arası çalışır

5- Röle kontak akımı 5A dir.

6- OYUNCAKLARDA,ROBOTLARDA,GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE KAPI KONTROLLERİNDE AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE V.B ALANLARDA KULLANILABİLİR.



⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
NO	C	NC	NO	C	NC	NO	C	NC	NO	C	NC		
ÇIKIŞ1	ÇIKIŞ2	ÇIKIŞ3	ÇIKIŞ4										

⊙	⊙
+	-
GİRİŞ	

12V DC.